

DF-500 受信専用ローパスフィルター

DF-500は、AM放送帯を減衰させ、500KHZ以下を通過させるローパスフィルターです



入出力の方向性はありません

減衰量

500KHZ⇒-2db 600KHZ⇒-30dB
700KHZ⇒-50dB 800KHZ⇒-70dB

挿入損失⇒-2dB以下

50Ω M型アルミ ダイキャストケース使用

サイズ:55W:80D:30Hmm



 株式会社 大進無線

〒410-0022 沼津市大岡 2223-14
TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL <http://www.ddd-daishin.co.jp/>

E-mail info@ddd-daishin.co.jp